



IJ-JA-101K-LAN



- Flexibel systeem om gezinswoningen, kantoren en bedrijven te beveiligen
- De gewenste instellingen en de grootte van het systeem kunnen met de F-Link software geprogrammeerd worden
- Tot 50 draadloze of BUS bedrade zones
- Tot 50 gebruikerscodes
- Tot 8 secties
- Tot 16 programmeerbare PG uitgangen
- System informeert tot 8 gebruikers per SMS
- 5 gebruikers hebben de spraakoptie en een SMS verslag tot hun beschikking
- 4 meldkamer instellingen
- Bediening op afstand via SMS, voice-menu en het MyJABLOTRON portaal
- De centrale bevat 1 BUS aansluiting
- 1 aansluiting voor een ingebouwde radio module (JA-110R)
- 1 LAN-aansluiting
- 1 USB-aansluiting om het bedieningspaneel in te stellen en overzetting van foto's
- 1 aansluiting voor een externe module of communicator

Specificaties

| | |
|--|--|
| Externe voedingsbron | 230V/50 Hz |
| Voeding Type A | EN 50131-6 |
| Stroomverbruik AC | 70 mA |
| Stroomverbruik AC tijdens een alarm | 120 mA |
| Back-up batterij | 12 V tot 2,6 Ah |
| Maximale oplaadtijd | 72 uur |
| Maximale continuele belading | BUS stroomtoevoer van 400 mA |
| Maximale onderbroken uitgaande stroom (5min) | 1 A |
| JA-110 frequentie | 2 weg Jablotron protocol 868 MHz (niet inbegrepen) |
| Aantal zones (draadloos of BUS) | Tot 50 |
| Rapportages | 700 MB ongeveer 1 miljoen uitgebreide rapportages met vermelding van tijd en datum |